

Powermixer CS 12/602



Light Weight

Integrated Soundprocessor

Features

Tape in / Tape out

Symmetrische XLR- und Klinkeausgänge

balanced XLR and jack-output

Integrierter DSP-Multieffektprozessor mit 100 Presets

integrated DSP-multieffektprozessor with 100 presets

Anschluss zur Fernsteuerung des Effektbereichs

remotecontrol for effects on/off

4 MIC-Eingänge (mono) und 4 Line-Eingänge (stereo)

4 mic-inputs (mono) and 4 line-inputs (stereo)

Schaltnetzteil

switchmode

Ausgangsleistung 2x 300 W RMS 4 ohms

poweroutput 2x 300 W RMS 4 ohms

Subgruppenfunktion

subgroupfunction

Kopfhörer ausgang regelbar

phone output variable

panorama/balance

Presets – DSP-Effekte

00 - 09: Echo

10 - 19: Echo+Verb

20 - 29: Tremolo

30 - 39: Plate

40 - 49: Chorus

50 - 59: Vocal

60 - 69: Rotary

70 - 79: Small Room

80 - 89: Flanger+Verb

90 - 99: Large Hall

Mono-Inputs

Mic-Eingänge: XLR / 6,3 mm Klinke

mic-inputs XLR / 6,3 mm jack

Gain: bis zu 40 dB

gain till 40 dB

Low Cut 75 Hz, Flankensteilheit 18 dB/Oktave

low cut 75 Hz, slew-rate 18 dB/octave

Insert-Weg für den Anschluss externer Signalprozessoren

insert for external signalprozessor

3-Band-EQ mit parametrischer Mittenregelung für Mikrofone

3-band EQ with parametric mid for microfons

2 x AUX-Send für interne Effekte, externe Effekte oder Monitoring

2 x AUX-send for internal and external effects or monitoring

AUX1 post-fader/pre-fader, AUX2 post-fader/pre-fader schaltbar

Stummschaltung

Mute

PFL/Solo-Funktion zur Einstellung der Kanal-Eingangspegel

PFL/Solo-function for adjust the channel input gain

+ 48 V Phantom Power schaltbar/switchable

Stereo-Inputs

4-Band-EQ mit festen Mittenfrequenzen bei 500 Hz und 3 kHz

4-band-EQ with fixed mid-frequenc 500 Hz and 3 kHz

2 x AUX-Send für interne Effekte, externe Effekte oder Monitoring

2 x AUX-Send for internal effects, external effects or monitoring

AUX1 post-fader/pre-fader, AUX2 post-fader/pre-fader schaltbar

AUX1 post-fader/pre-fader, AUX2 post-fader/pre-fader switchable

PFL/Solo-Funktion zur Einstellung der Kanal-Eingangspegel

PFL/Solo-function for to adjust the channel input gain

Abmessungen/Dimensions (B x H x T): 425 x 161 x 427 mm

Gewicht/Weight 10 kg



carring bag

